

HIKARI

HK-VOLT IV DETECTOR DE TENSÃO

ESTRUTURA



- 1- Sensor.
- 2- Indicador LED - Luz vermelha: detecção de tensão.
- 3- Tecla Lanterna - mantenha pressionada para ligar.
- 4- Tampa da bateria.

OPERAÇÃO

Insira as pilhas no compartimento de baterias.

Aproxime a ponta do detector de uma fonte de tensão AC (tomada, barramento, linha viva, etc.) Quando o detector identificar a presença de tensão AC uma luz vermelha na ponta do instrumento acenderá (piscante) e um bip será tocado indicando a presença de tensão.

O equipamento permanecerá ligado enquanto estiver com as pilhas carregadas, não possui desligamento automático ou botão liga/desliga. É recomendado a remoção das pilhas após o uso para maior duração das mesmas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão AC	90 a 1000V
Indicador de Presença de Fase	SIM
Aviso Sonoro e Luminoso	SIM
Lanterna LED	SIM
Dupla Isolação	SIM
Categoria	CAT IV 1000V IEC61010-1
Índice de Proteção / Grau de Poluição	IP54 / 2
Ambiente de Operação e Armazenamento	-10°C a 50°C , RH<80%
Frequência de Detecção	48~62 Hz
Alimentação	2 x 1.5V (pilhas AAA)
Dimensões / Peso	151 (A) x 29 (L) x 17 (P) mm / aprox. 41g

Imagens meramente ilustrativas. Informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

AVISO

Teste o Instrumento em uma tensão conhecida, Isso evita falsa indicação do testador e assegura que o Instrumento esteja em bom estado de funcionamento.

Mesmo que o Instrumento não indique presença de tensão, pode haver tensão presente.

A falta de indicação de tensão presente ocorre quando não há sensibilidade suficiente para detectar a tensão, isso ocorre quando há: tomadas de desenhos diferentes, tomadas com rebalxos, cabos blindados, distância da fonte de tensão, espessura de Isolação, entre outros.

COMPOSIÇÃO: Plástico ABS, PCB e Ferro.

GARANTIA: Este produto tem garantia de 6 (seis) meses, em condições normais de uso, contra defeitos de material e fabricação, mediante apresentação de Nota Fiscal de compra. Para maiores informações acesse: www.hikariferramentas.com.br.

VALIDADE: Prazo de validade indeterminado.

ATENÇÃO: Este equipamento não oferece risco químico e/ou danos à saúde do usuário. Mantenha fora do alcance de crianças. Não utilize se o instrumento estiver danificado. Não aplicar tensão maior que especificado. Utilize equipamentos de proteção (EPI). Perigo de choque elétrico ou descarga elétrica para tensões acima de 30VAC RMS.



Conheça nossa Rede
de Assistência Técnica



Após o uso, as pilhas/baterias deverão ser entregues ao estabelecimento comercial ou à rede de assistência técnica autorizada conforme Resolução Conama 401/2008. Se descartadas inadequadamente podem causar danos à saúde e ao meio ambiente.

Importado por: HK Ferramentas Imp. e Exp. Ltda. CNPJ 43.823.525/0002-10. Av. João Paulo I, 1776 Galpão B1
Jd. Santa Bárbara - Embu das Artes/SP CEP 06817-000. SAC: (11) 5070-1700 - Fabricado na China.

www.hikariferramentas.com.br